



electric

BOTÃO DE EMERGÊNCIA COM TRAVA

O Botão de Emergência com trava giratória vermelha é usado para casos atípicos onde é necessária uma ação drástica e instantânea. Para voltar ao estado anterior, é necessário girar o botão para destravar a trava.



DADOS GERAIS

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| Base/ Conexão | Direta |
| Modelo | Botão de Emergência com Retenção |
| Código | AVW411R |
| Cor de Pintura | Cinza, Vermelho e Azul |
| Material | Poliamida |
| Número de Polos | NA+NF |
| Garantia | 12 meses |

DADOS ELÉTRICOS

| | |
|--------------------|----------|
| Corrente | 5A |
| Tensão de Operação | Bivolt |
| Tensão de Isolação | 600V |
| Tensão de Impulso | 6kV |
| Corrente Térmica | 10A |
| Frequência | 50/60 Hz |

DADOS MECÂNICOS/ TÉCNICOS

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Recomendação de Uso | Máquinas e Equipamentos Elétricos |
| Grau de Proteção IP | IP20 |
| Temperatura de Trabalho | -5° a 40° |
| Dimensão Embutir (L) x (A) x (H) | 40 x 30 x 30mm |
| Diâmetro (Ø) | 22mm |